

# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle 2056 F-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT



Artikelnummer: 1188221



Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1188221
Typ	BS-F3-M-22 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle 2056
Bezeichnung 2	3-fach
Hersteller	OBO
Dimension	16-22mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,889 kg
Gewichtseinheit	kg
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2219 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Bügelschelle 2056 F-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188221

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen



Länge	22,5 mm
Breite	27 mm
Höhe	112 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß A	22,5 mm
Maß B	27 mm
Maß C	28 mm
Maß G	M6
Maß H	112 mm
Maß L	58 mm
Maß t	1,5 mm

### Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	3
für Rohrdurchmesser max.	22 mm
für Rohrdurchmesser min.	16 mm
Gewinde	M6
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	28 mm
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Metallwanne	ja
Montageart	flaches Profil
Schlitzweite	10 mm
Spannbereich D max.	22 mm
Spannbereich D min.	16 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl